LEGENDA:

ZK+TL(PGE) ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

WGPPOŻ OBUDOWA WYŁ. GŁ. PPOŻ WEWNĄTRZ WYŁ.+WWZ.

RG ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU

TBx TABLICA BEZPIECZNIKOWA PIĘTROWA

TK TABLICA BEZPIECZNIKOWA KOTŁOWNI

TM TABLICA MIESZKANIOWA, N/T

RD ROZDZIELNICA DŹWIGU - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PWP-x PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU CAŁEGO BUDYNKU - ELEMENT STERUJĄCY

GSU GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

MSU MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJĄCA

FeZn 30x4 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE, BEDNARKA FeZn 30x4

PROJ. SZTUCZNY UZIOM SZPILKOWY , Ru ≤ 5Ω

S SYGNALIZATOR INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

T TRANSFORMATOR INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYŁ.. POCIĄGOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZYCISK KASOWANIA INST. PRZYZYWOWEJ W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GPD + UPS SZAFA RACK 19" NA POTRZEBY INSTALACJI TELETECHNICZNEJ BUDYNKU Z ZASILACZEM UPS

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T, IP44, 2P+Z, 16A/250V

n/t GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE N/T, IP44, 2P+Z, 16A/250V

L GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T LODÓWKI, IP44, 2P+Z, 16A/250V, H=0,6M

O GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T OKAPU, IP44, 2P+Z, 16A/250V, ZAPAS PRZ. 0,5M, H=2,1M

P GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T PRALKI, IP44, 2P+Z, 16A/250V, H=0,6M

R GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T ROZDZIELACZA INSTALACJI CO, IP44, 2P+Z, 16A/250V

Z GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T ZMYWARKI, IP44, 2P+Z, 16A/250V, H=0,6M

2 GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE P/T, IP20, 2P+Z 16A/250V

K WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO ZAS. KUCHENKI ELEKTR. 400V, ZAPAS PRZEW. 0,5M

PZ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T PODGRZEWACZA ZBIORN., IP44, 2P+Z, 16A/250V

IP67 16A/5P GNIAZDO Z WYŁĄCZNIKIEM 400V 16A 3P+N+E, IP67

K WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO ZAS. KUCHENKI ELEKTR. 400V, ZAPAS PRZEW. 0,5M

1f/3f WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ. LUB 3-FAZ., ZAPAS PRZEWODU 1M,

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO ZAS. WENTYLATORA, ZAPAS L=0,5M

RJ45 GNIAZDO KOMPUTEROWE P/T, RJ-45 KAT. 5e, POJEDYNCZE

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T, IP20 Z PUSZKĄ INSTALACYJNĄ, 10A/250V

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T, IP44, Z PUSZKĄ INSTALACYJNĄ, 10A/250V

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY P/T, IP20 Z PUSZKĄ INSTALACYJNĄ, 10A/250V

ŁĄCZNIK SCHODOWY P/T , IP20 Z PUSZKĄ INSTALACYJNĄ,10A/250V

ŁĄCZNIK SCHODOWY P/T , IP44 Z PUSZKĄ INSTALACYJNĄ,10A/250V

ŁĄCZNIK ZWIERNY P/T TYPU "DZWONEK"

AP LOKALIZACJA ACCESS POINT:
- 1x GNIAZDO OGÓLNE, IP20, 16A/~230V, 1P+N+PE,
- 1x GNIAZDO LOGICZNE RJ45 KAT. 6 - SIEĆ LAN

KZ-xx KAMERA W OBUDOWIE TUBOWEJ, 2MPX, 0 LUX Z IR, ZASIĘG IR DO 50M, DZIEŃ/NOC, ZASILANIE 12VDC/POE

SPROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ Z NAD SUFITU PODWIESZANEGO PODTYNKOWO W ŚCIANIE DO KANAŁÓW INSTALACYJNYCH LUB RUREK W POSADZCE.
SPROWADZENIE INSTALACJI WYKONAĆ W RURKACH OCHRONNYCH TYPU PESZEL LUB ELEKTROINSTALACYJNYCH RL.

ZG1 ZESTAW GNIAZD SKŁADAJĄCY SIĘ Z:
- 2x GNIAZDO OGÓLNE, IP20, 16A/~230V, 1P+N+PE,
- 2x GNIAZDO KODOWANE, IP20, 16A/~230V, 1P+N+PE,
- 2x GNIAZDO LOGICZNE RJ45 KAT. 6 - SIEĆ LAN

ZESTAW GNIAZD PRZY STANOWISKU BIUROWYM



LEGENDA OPRAW

A OPRAWA A ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

B OPRAWA B ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

C OPRAWA C ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

D OPRAWA D ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

E OPRAWA E ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

ZW1 OPRAWA E ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

ZW2 OPRAWA E ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

AW1 OPRAWA AW1 ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

AW2 OPRAWA AW2 ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

AWc OPRAWA AWc ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

EW1 OPRAWA EW1 ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

EW2 OPRAWA EW2 ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ OPRAW

UWAGI DO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJNEGO:

1. W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:
- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

3. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno".

5. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe. Rodzaj, typ piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż;

7. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

elektris
PIOTR BARTOSZEWICZ
ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu
NIP:542-298-63-74 REGON: 360955697
www.elektris.eu

Nazwa obiektu budowlanego	GMINNE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W TRZCIANNEM				
Inwestor	GMINA TRZCIANNE UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 19-104 TRZCIANNE				
Lokalizacja	TRZCIANNE, UL. WOJSKA POLSKIEGO				
Nr. ewid. gruntu	54/5				
Tytuł rysunku	LEGENDA SYMBOLI				
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala	Nr rys.
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Goliński PDL/0073/PWBE/17	PODPIS:	08.08.2021	–	E-00

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.). **POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E.** Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374